CERTIFICADO DE GARANTÍA LIMITADA:
PARA MÁS INFORMACIÓN COMUNICARSE CON EL IMPORTADOR:
IMPORTADOR: HUAMAI INTERNATIONAL MÉXICO SA DE CV
DOMICILIO: CALLE BOLÍVAR 67 DESPACHO 30,
CENTRO (ÁREA 8), CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE
MÉXICO, MÉXICO, CP. 06080
RFC: HIM210212QC6

CENTRO DE ATENCIÓN TELÉFONICA CDMX:（ 56 ） 4163 4960

CENTRO DE SERVICIO TÉCNICO:

Av. Ceylán 493 Col. Industrial Vallejo Azcapotzalco, Ciudad de México C.P. 02300

COBERTURA DE LA GARANTÍA:
1. Se garantiza al cliente (usuario final), que el producto al que se refiere está garantía comienza a partir de la fecha del ticket o factura de compra o de la póliza de garantía.
2. La presente garantía cubre únicamente aquellos defectos que surgiesen como resultado del Uso normal del producto y no por aquellos que resultasen:
(A) Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales.
(B) Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que le acompaña.
(C) Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por el fabricante nacional, importador o comercializador responsable respectivo.

3. Si el cliente (usuario final) durante el período de garantía, pusiera en conocimiento al importador por medio del distribuidor autorizado la existencia de los defectos definidos anteriormente, a consideración del proveedor podrá según prefiera, reparar o reemplazar el producto si esta averiado, sin costo para el consumidor, para garantizar su funcionamiento de acuerdo con las especificaciones de este.
4. Este producto tiene una garantía limitada. Si el producto presenta defectos de fabricación, póngase en contacto con su distribuidor autorizado, antes de la fecha de caducidad de la garantía.
5. Para hacer válida esta garantía se deberá presentar el producto acompañado del ticket o factura de compra o de la póliza de garantía correspondiente debidamente sellada.
Para cualquier pregunta y para más información comunicarse a los teléfonos que refieren la garantía.
6. Para hacer válida la garantía en la Ciudad de México o en el interior de la República dirigirse con el distribuidor autorizado con quien se haya realizado la compra.

7. En caso de requerirse partes, componentes, consumibles y accesorios dirigirse con su distribuidor autorizado.

CERTIFICADO DE GARANTÍA:
DURACIÓN DE LA GARANTÍA: 1 AÑO
PRODUCTO: DESTELLADOR DE LUZ（LÁSER）
MARCA: MEGALUZ
MODELO: LA004
REFERENCIA: L2W
FECHA DE COMPRA: _____

SELLO DEL DISTRIBUIDOR AUTORIZADO

MEGALUZ

DESTELLADOR DE LUZ (LÁSER)
L2W

MANUAL DE USUARIO

MODELO: LA004

Favor de leer las instrucciones cuidadosamente antes de su us

GUARDE ESTE MANUAL PARA NECESIDADES FUTURAS

Cuando reciba el equipo, Revise cuidadosamente la caja para asegurarse que todas las partes vienen en buen estado y completas. Cualquier daño en el equipo, vuelva a empacar e informe a su proveedor para que lo revise.
El equipo debe estar completo y en su caja original.

PRECAUCIÓN: mantenga este dispositivo alejado de la lluvia y la humedad.

¡PRECAUCIÓN!

Desconecte el cable de alimentación antes de abrir la carcasa.

Cada persona involucrada con la instalación, operación y mantenimiento de este dispositivo debe:

-está calificado
-Sigue cuidadosamente las instrucciones de este manual.

Seguridad:

1.Siempre asegúrese que está conectado el equipo al voltaje apropiado, y la línea de voltaje dónde se está conectando no es más alta que la que se recomienda.
2.Este producto es solo para uso interior.
3.Para prevenir riesgos de una descarga eléctrica o un incendio, no exponga el equipo a lluvia o humedad. Asegúrese que no haya materiales inflamables cerca de dónde el equipo está operando.
4.Este equipo debe instalarse en lugares con una ventilación adecuada, y por lo menos a 50cm de la pared, revise que las ranuras de ventilación no se encuentren bloqueadas.
5.Siempre desconecte de la corriente antes de realizar algún mantenimiento, reemplazo de lámpara o fusible.
6.En el caso de un problema serio con la operación del equipo deje de usarlo inmediatamente. Nunca intente repararlo por usted mismo, reparaciones realizadas por personas no capacitadas pueden ocasionar problemas en el equipo. Por favor llame al centro de atención.
7.Asegúrese que el cable no esté dañado o roto.
8.Nunca desconecte el cable de corriente jalándolo.
9.Ver la luz del equipo directamente puede ocasionar daños.

Tabla de especificaciones de control DMX

Cuando utilice este láser, el efecto ion será cambiado siguiendo música. Cuando cambia el sonido y el ritmo, la maquina va a cambiar su velocidad y dirección.

Ajuste de función

Función de 5 canales

Canal	Función	DMX	Contenido del canal
CH1	Abierto para apagar las luces	0	Cerrado
		1-255	Enciende la luz
CH2	Control de voz de acción control de auto - caminar	0--127	Desde el principio
		128-255	Acción de control de voz
CH3	Selección de la biblioteca de efectos (galería) (15 valores son una biblioteca)	0--15	1 biblioteca
		16--31	2 biblioteca
		……	……
		192--223	15 biblioteca
		224--255	0 biblioteca
CH4	Selección de escenario	0--255	Cada valor corresponde a un patrón, que excede el número de patrones El sistema se reemplaza por el número de imagen más grande
CH5	Opciones de color	0-31	color
		32-63	Rojo
		64-95	Amarillo
		96-127	Verde
		128-159	indigo
		160-191	Azul
		191-223	Violeta
		224-255	Blanco

Función de canal monocromático DMX-512:

El contenido específico del control es el siguiente



MENU Menú principal interruptor / submenú de salida
UP Ajuste de parámetros
DOWN Ajuste de parámetros
ENTER Confirmar / guardar / ingresar el submenú

●LCD El menú de funciones se configura de la siguiente manera：

* {INTR}{DMX}{APP}{SET}{SND}{SEL} Denota el estado.
- {INTR} Indica que la lámpara está utilizando un efecto incorporado. El símbolo de estado se resalta por separado.{INTR}, Es el efecto incorporado
Modo play.
- {DMX} Indica que la lámpara está controlada por la señal DMX ... 6/5000
El indicador de estado solo está en {DMX}, 11/5000
Es el modo de control DMX estándar
- {INTR} {DMX} Para el modo DMX simple, el escenario incorporado se invoca a través de una señal DMX.
- {APP} La función de control de APP móvil reservada no es compatible en este momento.
- {SET} Indica que la lámpara está en el estado de configuración del sistema.
- {SND} Indica que cuando la lámpara está en modo incorporado, el movimiento del patrón se controla por sonido.
- {SEL} En el estado Configuración, el identificador está activado, lo que indica que la opción Configuración actual está habilitada.

* {INTR} La parte de visualización digital del estado.
- {AL} Representa el modo de multidifusión cuando se usa el modo incorporado (extrae la escena de cada secuencia para reproducir).
- {P ###} Representa el modo de reproducción de escena cuando está activado el modo incorporado, y el valor que se muestra es el número de escena.
- {SE ##} Representa el modo de reproducción de secuencia cuando está incorporado el modo incorporado, y el valor que se muestra es el número de secuencia.

* DMX} Pantalla digital en estado (modo de 34 canales)
- {A ###} Representa el código de la dirección DMX de la lámpara

* {INTR} + {DMX} Pantalla digital en estado (modo de 5 canales)
- {A ###} Representa el código de dirección DMX de la lámpara.

* {SET} La parte de visualización digital del estado.
- {SE ##} Indica si la secuencia de visualización digital se selecciona cuando se selecciona el modo de transmisión mixta del modo incorporado.

(Nota: El estado {SEL} indica si se seleccionó la secuencia. Lo mismo que se muestra a continuación en esta sección)

- {dr- | |} Representa la configuración de la imagen X.
- {DR- =} Representa la configuración de la imagen Y.
Menos {DR- = |, |} significa XY.
- {x ### #} Representa el rango de proyección de X, y la parte digital es el valor porcentual de la gama completa. Se puede ajustar con los botones en la pizarra.
- {y ###} Representa el rango de proyección Y (Nota: igual que arriba). \
- {r0FF} Indica si se debe apagar el control remoto

Parámetros técnicos:

Fuente de alimentación: 85-265V~ 60Hz
Potencia de clasificación: 35W
Potencia total del láser: R: 638nm 500mw
G: 520nm 500mw
B: 445nm 1000mw
Sistema de escaneo: ILDA 25Kpps
Modo de reproducción: Sonido activo / Reproducción automática / DMX512
Canales: 12
Patrones internos: 256
Peso neto: 3.5 Kg

Peligro

EVITA LA EXPOSICIÓN AL PRODUCTO
LÁSER DE CLASE 3B DE BEAM
La radiación del Laser puede provocar
daño en los ojos y en la piel