



DESTELLADOR DE LUZ SPARK



MODELO: CM044

Lea atentamente el manual de instrucciones antes de utilizar el producto.

1. INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Gracias por elegir nuestro SPARK . Por su propia seguridad, lea atentamente este manual de usuario antes de usarlo por primera vez.

Este dispositivo ha salido de nuestras instalaciones en estado absolutamente perfecto. Para mantener esta condición y garantizar una operación segura, es absolutamente necesario que el usuario siga las instrucciones de seguridad y las notas de advertencia escritas en este manual.

¡PRECAUCIÓN!

Mantenga el equipo alejado de la lluvia y la humedad.
Desconecte el cable de alimentación antes de abrir la carcasa.

IMPORTANTE:

El fabricante no aceptará responsabilidad por los daños resultantes causados por el incumplimiento de este manual o cualquier modificación no autorizada del dispositivo. Tenga en cuenta que los daños causados por modificaciones manuales en el dispositivo no están sujetos a garantía.

Durante el funcionamiento la carcasa se calienta, deje que el dispositivo se enfríe aproximadamente 20 minutos antes de manipularlo.

Asegúrese de que el voltaje disponible no sea superior al indicado en el panel trasero.

- Voltaje de entrada: 85-265V~ 60Hz
- Potencia nominal: 50W
- Especificaciones de la fuente de luz: 280PCS RGB5050*0.2W + 56PCS W5050*0.5W
- Tamaño del producto: 257*160*65mm
- Método de control: DMX512, Maestro-Esclavo
- Automático, Audio Rítmico.
- Peso neto del producto: 0,65 KG por unidad.

Canales DMX

12 Modo de canal (funcionalidad básica)

Canal	Valor Numérico	Función
CH1	000-255	Atenuación de oscuro a brillante
CH2	005-255	Luz estroboscópica RGB, de lenta a rápida (la luz estroboscópica del Blanco es CH6)
CH3	000-005	Ejecute CH9 - CH11, atenuación RGB
	006-010	Color estático, selección CH4 (rojo, verde, azul, amarillo, morado, verde, blanco)
	011-015	Efecto de respiración, color seleccionado CH5
	016-020	Efecto de salto.
	021-025	Efecto degradado.
	026-030	Efecto de cambio de pulso, CH5 selecciona color
	031-040	Efecto de carrera de caballos -1, CH5 selecciona el color (efecto de carrera de caballos en ciclo)
	041-050	Efecto de carrera de caballos -2, CH5 selecciona color

	211-220	Efecto de carreras de caballos-19, color seleccionado CH5
	221-229	Efecto de carrera de caballos -20, CH5 selecciona color
	230-239	Modo de control por voz 1, color seleccionado CH5
	240-249	Modo de control por voz 2, color seleccionado CH5
250-255	Modo de control por voz 3, color seleccionado CH5	
CH4	000-255	Modo de carrera de caballos: ajusta la velocidad de lenta a rápida Modo de control por voz: ajuste la sensibilidad del control por voz de baja a alta (la sensibilidad más alta es la sensibilidad configurada en el menú)
CH5	000-031	Efecto de color predeterminado
	032-063	Efecto rojo, selección manual de color efecto CH3
	064-095	Efecto verde, selección manual de color efecto CH3
	096-127	Efecto azul, selección manual de color efecto CH3
	128-159	Efecto amarillo, selección manual de color efecto CH3
	160-191	Efecto púrpura, selección manual de color efecto CH3

	192-223	Efecto cian, selección manual de color efecto CH3
	224-255	Efecto blanco, selección manual de color efecto CH3
CH6	005-255	Luz estroboscópica Blanco (W), de lenta a rápida (la luz estroboscópica RGB es CH2)
CH7	000-005	Ejecutar CH12, regulación Blanco (W)
	006-010	Efecto W -1 (efecto del ciclo)
	011-015	Efecto W-2 (luz estática)

	221-225	Efecto W-44
	226-255	Efecto W-45
CH8	000-255	El efecto W ajusta la velocidad de lenta a rápida
CH9	000-255	R rojo atenuación, de oscuro a brillante
CH10	000-255	G verde atenuado, de oscuro a brillante
CH11	000-255	B atenuación del azul, de oscuro a brillante
CH12	000-255	W atenuación del blanco, de oscuro a claro

4 Canal (lámpara entera)

Canal	Valor Numérico	Función descriptiva
CH1	000-255	R rojo atenuación, de oscuro a brillante
CH2	000-255	G verde atenuado, de oscuro a brillante
CH3	000-255	B atenuación del azul, de oscuro a brillante
CH4	000-255	W atenuación del blanco, de oscuro a claro

6 Canal (lámpara entera)

Canal	Valor Numérico	Función descriptiva
CH1	000-255	Atenuación total, de oscuro a brillante
CH2	005-255	Luz estroboscópica total, de lenta a rápida
CH3	000-255	R rojo atenuación, de oscuro a brillante
CH4	000-255	G verde atenuado, de oscuro a brillante
CH5	000-255	B atenuación del azul, de oscuro a brillante
CH6	000-255	W atenuación del blanco, de oscuro a claro

24 Modo de canal

Canal	Valor Numérico	Función descriptiva
CH1	000-255	R1 atenuación del rojo, de oscuro a brillante
CH2	000-255	Atenuación verde G1, de oscuro a brillante
CH3	000-255	B1 atenuación azul, de oscuro a brillante
...
...
CH22	000-255	Atenuación roja R8, de oscuro a brillante
CH23	000-255	Atenuación verde G8, de oscuro a brillante
CH24	000-255	B8 atenuación azul, de oscuro a brillante

30 Modo de canal (control de punto)

Canal	Valor Numérico	Función descriptiva
CH1	000-255	Atenuación total, de oscuro a brillante
CH2	005-255	Luz estroboscópica total, de lenta a rápida
CH3	000-255	R1 atenuación del rojo, de oscuro a brillante
CH4	000-255	Atenuación verde G1, de oscuro a brillante
CH5	000-255	B1 atenuación azul, de oscuro a brillante
...
...
CH24	000-255	Atenuación roja R8, de oscuro a brillante
CH25	000-255	Atenuación verde G8, de oscuro a brillante
CH26	000-255	B8 atenuación azul, de oscuro a brillante
CH27	000-255	W1 atenuación del blanco, de oscuro a brillante
CH28	000-255	W2 atenuación del blanco, de oscuro a brillante
CH29	000-255	W3 atenuación del blanco, de oscuro a brillante
CH30	000-255	W4 atenuación del blanco, de oscuro a brillante

Operación del botón e instrucciones de visualización del display digital

1. Descripción del botón



MENÚ: tecla de función ARRIBA: Tecla más ABAJO: Tecla menos ENTER: Tecla de confirmación

2. Descripción del menú de visualización del tubo digital

N o.	Contenido	Valor Numérico	Función descriptiva	
1	A001	001-512	Configuración del código de dirección DMX512	
2	12 canales	4/6/12/24/30	Configuración del modo de canal	
3	R255	000-255	Atenuación del rojo, de oscuro a brillante	
4	G255	000-255	Atenuación del verde, de oscuro a brillante	
5	B255	000-255	Atenuación del azul, de oscuro a brillante	
6	W255	000-255	Atenuación del blanco, de oscuro a brillante	
7	F000	005-255	Luz estroboscópica total, de lenta a rápida	
8	AU01	01-08	Agregar tecla para cambiar el efecto autopropulsado	Presione la tecla OK para configurar la velocidad SP01 - SP15
9	EF01	00-20	Agregar tecla para cambiar el efecto autopropulsado	Presione la tecla OK para configurar la velocidad SP01 - SP15
10	UF01	00-45	Agregar tecla para cambiar el efecto autopropulsado	Presione la tecla OK para configurar la velocidad SP01 - SP15
11	SU01	01-03	Efecto de control de voz	Presione el botón OK para configurar la sensibilidad SE01 - SE15

CERTIFICADO DE GARANTÍA LIMITADA:

PARA MÁS INFORMACIÓN COMUNICARSE CON EL IMPORTADOR:

IMPORTADOR: HUAMAI INTERNATIONAL MÉXICO SA DE CV

DOMICILIO: CALLE BOLÍVAR 67 DESPACHO 30,

CENTRO (ÁREA 8), CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE

MÉXICO, MÉXICO, CP. 06080

RFC: HIM210212QC6

CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA CDMX: (56) 4163 4960

CENTRO DE SERVICIO TÉCNICO:

Av. Ceylán 493 Col. Industrial Vallejo Azcapotzalco, Ciudad de México C.P. 02300

COBERTURA DE LA GARANTÍA:

1. Se garantiza al cliente (usuario final), que el producto al que se refiere esta garantía comienza a partir de la fecha del ticket o factura de compra o de la póliza de garantía.

2. La presente garantía cubre únicamente aquellos defectos que surgiesen como resultado del Uso normal del producto y no por aquellos que resultasen:

(A) Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales.

(B) Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que le acompaña.

(C) Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por el fabricante nacional, importador o comercializador responsable respectivo.

3. Si el cliente (usuario final) durante el período de garantía, pusiera en conocimiento al importador por medio del distribuidor autorizado la existencia de los defectos definidos anteriormente, a consideración del proveedor podrá según prefiera, reparar o reemplazar el producto si esta averiado, sin costo para el consumidor, para garantizar su funcionamiento de acuerdo con las especificaciones de este.

4. Este producto tiene una garantía limitada. Si el producto presenta defectos de fabricación, póngase en contacto con su distribuidor autorizado, antes de la fecha de caducidad de la garantía.

5. Para hacer válida esta garantía se deberá presentar el producto acompañado del ticket o factura de compra o de la póliza de garantía correspondiente debidamente sellada.

Para cualquier pregunta y para más información comunicarse a los teléfonos que refieren la garantía.

6. Para hacer válida la garantía en la Ciudad de México o en el interior de la República dirigirse con el distribuidor autorizado con quien se haya realizado la compra.

7. En caso de requerirse partes, componentes, consumibles y accesorios dirigirse con su distribuidor autorizado.

CERTIFICADO DE GARANTÍA:

DURACIÓN DE LA GARANTÍA: 1 AÑO

PRODUCTO:

DESTELLADOR DE LUZ

MARCA: MEGALUZ

MODELO: CM044

REFERENCIA: SPARK

FECHA DE COMPRA: _____



SELLO DEL DISTRIBUIDOR AUTORIZADO