



# **DESTELLADOR DE LUZ - CABEZA MÓVIL R1-RING**



**MODELO: CCM-08**

**Lea este manual antes de operar el dispositivo de iluminación**

¡Gracias por elegir nuestro equipo de iluminación LED para escenarios! Antes de comenzar, lee detenidamente las instrucciones del manual, que contienen información esencial sobre la instalación y el uso del equipo.

Sigue las indicaciones al utilizar los accesorios y guarda el manual en un lugar accesible. Si tienes alguna pregunta, no dudes en contactarnos. ¡Esperamos que disfrutes de tu experiencia con nuestro producto!

## **Instrucciones de Seguridad:**

- Asegúrate de que el voltaje esté dentro de los límites indicados en el manual para evitar daños por voltajes excesivos o insuficientes.
- No mires directamente a la fuente de luz para proteger tus ojos.
- Instala la lámpara en un lugar protegido del calor, la humedad y la suciedad. Mantén una distancia mínima de 0,5 metros entre la lámpara y el objeto o área a iluminar, y asegúrate de que no haya materiales inflamables o explosivos cerca.
- Usa cables de alta seguridad para la conexión de la lámpara.
- Familiarízate con las funciones del equipo antes de usarlo.
- El uso inadecuado puede causar daños. Es recomendable que el equipo sea operado por profesionales. No muevas la lámpara mientras esté en uso.
- No cambies los accesorios sin conocimiento, ya que esto puede causar cortocircuitos.
- El fabricante no se hace responsable de daños por manipulación incorrecta y la garantía quedará anulada.

## **Parámetros técnicos:**

- Voltaje: 85-265V~ 60Hz
- Potencia Nominal: 150W
- Fuente de luz 1: Luz blanca de 100 W
- Fuente de luz 2: 18 LED 3 en 1 de 0,5 W
- Patrón: 13 patrones + 1 luz blanca
- Color: 9 colores + luz blanca
- Modo de control: 13 CH
- Modo de trabajo: DMX512, maestro/esclavo, autopropulsado, control por voz
- Modo de atenuación: 0-100% con atenuación súper suave
- Luz estroboscópica: 25 veces/segundo
- Eje X: 540°
- Eje Y: 270°
- Prisma: Prisma único 6+12

**Descripción del menú:**

| <b>Menú Principal</b> | <b>Descripción</b>                                                           |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Addr                  | A001-A512: Código de dirección                                               |
| CHnd                  | 13CH: Selección de canal                                                     |
| SLnd                  | Selección del modo de funcionamiento (DMX, autopropulsado, activado por voz) |
| Pset                  | YES, NO: Ajuste de avance y retroceso del motor X                            |
| Tilt                  | YES, NO: Ajuste de avance y retroceso del motor Y                            |
| SEne                  | Ajuste de sensibilidad acústica (0-100)                                      |
| TEMP                  | XXX: Temperatura de visualización                                            |
| LED                   | ON, OFF: Pantalla siempre encendida                                          |
| DISP                  | YES, NO: Ajuste de avance y retroceso de la pantalla                         |
| Ver                   | V100: Número de versión del software                                         |
| Faet                  | YES, NO: Restablecer ajustes de fábrica                                      |

**Descripción del canal CH13:**

| <b>Canales</b> | <b>Función</b>                  | <b>Valor</b> | <b>Descripción</b>                                      |
|----------------|---------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------|
| 1              | Eje X                           | 0-255        | Control del movimiento del eje X                        |
| 2              | Ajuste fino del eje X           | 0-255        | Ajuste preciso del eje X                                |
| 3              | Eje Y                           | 0-255        | Control del movimiento del eje Y                        |
| 4              | Ajuste fino del eje Y           | 0-255        | Ajuste preciso del eje Y                                |
| 5              | Velocidad eje X-Y               | 0-255        | Velocidad de movimiento del eje X-Y (de rápido a lento) |
| 6              | Luz encendida                   | 0-255        | Atenuación del patrón de oscuro a claro                 |
| 7              | Estroboscopio                   | 0            | Sin función                                             |
|                |                                 |              | 1-255                                                   |
| 8              | Dial de color                   | 0-12         | Luz blanca                                              |
|                |                                 |              | 13-25                                                   |
| 9              | Disco con dibujos               | 0-10         | Luz blanca                                              |
|                |                                 |              | nov-19                                                  |
| 10             | Lente prismática                | 0-7          | Prisma cerrado                                          |
|                |                                 |              | 8-127                                                   |
| 11             | Tira de luces con función macro | 0-7          | Sin efecto                                              |
|                |                                 |              | ago-18                                                  |
| 12             | Funciones Macro                 | 0-49         | Efectivo del canal 1 al canal 10                        |
|                |                                 |              | 50-199                                                  |
| 13             | Reiniciar                       | 0-240        | Sin función                                             |
|                |                                 |              | 241-255                                                 |

**CERTIFICADO DE GARANTÍA LIMITADA:**

PARA MÁS INFORMACIÓN COMUNICARSE CON EL IMPORTADOR:

IMPORTADOR: HUAMAI INTERNATIONAL MÉXICO SA DE CV

DOMICILIO: CALLE BOLÍVAR 67 DESPACHO 30,

CENTRO (ÁREA 8), CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE

MÉXICO, MÉXICO, CP. 06080

RFC: HIM210212QC6

**CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA CDMX: ( 56 ) 4163 4960**

**CENTRO DE SERVICIO TÉCNICO:**

Av. Ceylán 493 Col. Industrial Vallejo Azcapotzalco, Ciudad de México C.P. 02300

**COBERTURA DE LA GARANTÍA:**

1. Se garantiza al cliente (usuario final), que el producto al que se refiere esta garantía comienza a partir de la fecha del ticket o factura de compra o de la póliza de garantía.

2. La presente garantía cubre únicamente aquellos defectos que surgiesen como resultado del Uso normal del producto y no por aquellos que resultasen:

**(A) Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales.**

**(B) Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que le acompaña.**

**(C) Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por el fabricante nacional, importador o comercializador responsable respectivo.**

3. Si el cliente (usuario final) durante el período de garantía, pusiera en conocimiento al importador por medio del distribuidor autorizado la existencia de los defectos definidos anteriormente, a consideración del proveedor podrá según prefiera, reparar o reemplazar el producto si esta averiado, sin costo para el consumidor, para garantizar su funcionamiento de acuerdo con las especificaciones de este.

4. Este producto tiene una garantía limitada. Si el producto presenta defectos de fabricación, póngase en contacto con su distribuidor autorizado, antes de la fecha de caducidad de la garantía.

5. Para hacer válida esta garantía se deberá presentar el producto acompañado del ticket o factura de compra o de la póliza de garantía correspondiente debidamente sellada.

Para cualquier pregunta y para más información comunicarse a los teléfonos que refieren la garantía.

6. Para hacer válida la garantía en la Ciudad de México o en el interior de la República dirigirse con el distribuidor autorizado con quien se haya realizado la compra.

**7. En caso de requerirse partes, componentes, consumibles y accesorios dirigirse con su distribuidor autorizado.**

**CERTIFICADO DE GARANTÍA:**

**DURACIÓN DE LA GARANTÍA: 1 AÑO**

**PRODUCTO: DESTELLADOR DE LUZ -**

**CABEZA MÓVIL**

**MODELO: CCM-08**

**REFERENCIA: R1-RING**

**MARCA: MEGALUZ CONCERT**

**FECHA DE COMPRA: \_\_\_\_\_**



**SELLO DEL DISTRIBUIDOR AUTORIZADO**