

MEGALUZ
CONCERT
DESTELLADOR DE LUZ
EL384



MODELO: DLC-05

Lea este manual antes de operar el dispositivo de iluminación

¡Gracias por elegir nuestro equipo de iluminación LED para escenarios! Antes de comenzar, lee detenidamente las instrucciones del manual, que contienen información esencial sobre la instalación y el uso del equipo.

Sigue las indicaciones al utilizar los accesorios y guarda el manual en un lugar accesible. Si tienes alguna pregunta, no dudes en contactarnos. ¡Esperamos que disfrutes de tu experiencia con nuestro producto!

Instrucciones de Seguridad:

- Asegúrate de que el voltaje esté dentro de los límites indicados en el manual para evitar daños por voltajes excesivos o insuficientes.
- No mires directamente a la fuente de luz para proteger tus ojos.
- Instala la lámpara en un lugar protegido del calor, la humedad y la suciedad. Mantén una distancia mínima de 0,5 metros entre la lámpara y el objeto o área a iluminar, y asegúrate de que no haya materiales inflamables o explosivos cerca.
- Usa cables de alta seguridad para la conexión de la lámpara.
- Familiarízate con las funciones del equipo antes de usarlo.
- El uso inadecuado puede causar daños. Es recomendable que el equipo sea operado por profesionales. No muevas la lámpara mientras esté en uso.
- No cambies los accesorios sin conocimiento, ya que esto puede causar cortocircuitos.
- El fabricante no se hace responsable de daños por manipulación incorrecta y la garantía quedará anulada.

Parámetros técnicos:

- Voltaje: 85-265V~ 60Hz
- Potencia Nominal: 260 W
- Fuente de Luz:
- 384 PCS 0.3W 5050 RGB
- 24 PCS 5W 3535 Luz Blanca
- 256 PCS 0.2W 5730 Luz Blanca
- Modo de Control: DMX512, autopro pulsado, maestro-esclavo, control por voz, RDM
- Canal: 4/11/112 CH
- Atenuación: Lineal de 32 bits, 0 ~ 100%
- Características: Control único de un solo punto
- Temperatura de Trabajo: -30°C ~ 50°C
- Frecuencia Estroboscópica: 1 ~ 30 Hz
- Método de Conexión: Entrada y salida DMX512, entrada y salida de alimentación

Descripción clave:

Botón	Descripción
Menú	Navega al menú principal de nivel superior o regresa al menú principal desde el submenú.
ARRIBA	Ajusta el valor del nivel en el menú principal o submenú.
Ingresar	Accede al submenú, guarda la configuración actual y regresa automáticamente al menú principal.

Nota: El botón "Ingresar" solo tiene función en el submenú de A001 y Auxx, mientras que otros menús se utilizan solo para guardar configuraciones.

Menú:

Menú	Descripción del valor	Descripción del valor	
A001	1-512	Selecciona el modo de consola DMX o modo esclavo.	
C ----	C005	Selección de 5 canales.	
	C011	Selección de 11 canales.	
	C112	Selección de 112 canales.	
R255	0-255	Ajusta el brillo del LED rojo, de oscuro a brillante.	
G255	0-255	Ajusta el brillo del LED verde, de oscuro a brillante.	
B255	0-255	Ajusta el brillo del LED azul, de oscuro a brillante.	
W255	0-255	Ajusta el brillo de la luz blanca 3535, de oscuro a brillante.	
F255	0-255	Ajusta el brillo de la luz blanca 5730, de oscuro a brillante.	
FH99	ene-99	Configura el modo de destello.	
Au01	ene-67	Selecciona el modo automático con 67 efectos.	
	SP01-SP99	Ajusta la velocidad en el modo automático.	Presiona Confirmar para ingresar el ajuste.
SU01	01-may	Modo de control de sonido con 5 efectos.	

Descripción del canal 4:

Canal	Función	Valor	Descripción
CH1	Luz roja	0	LED rojo apagado
		1-255	LED rojo de oscuro a brillante
CH2	Luz verde	0	LED verde apagado
		1-255	LED verde de oscuro a brillante
CH3	Luz azul	0	LED azul apagado
		1-255	LED azul de oscuro a brillante
CH4	Luz blanca 3535	0	LED blanca 3535 apagado
		1-255	LED blanca 3535 de oscuro a brillante
CH5	Luz blanca 5730	0	LED blanca 5730 apagado
		1-255	LED blanca 5730 de oscuro a brillante

Descripción del canal 11:

Canal	Función	Valor	Descripción
CH1	Siempre encendido	0	Apagado
		1-255	Brillo de iluminación total
CH2	Destello	0	Sin destello
		1-255	Destello de lento a rápido (efecto de estroboscopia)
CH3	Luz roja	0	LED rojo apagado
		1-255	LED rojo de oscuro a brillante
CH4	Luz verde	0	LED verde apagado
		1-255	LED verde de oscuro a brillante

CH5	Luz azul	0	LED azul apagado
		1-255	LED azul de oscuro a brillante
CH6	Luz blanca 3535	0	LED blanca 3535 apagado
		1-255	LED blanca 3535 de oscuro a brillante
CH7	Luz blanca 5730	0	LED blanca 5730 apagado
		1-255	LED blanca 5730 de oscuro a brillante
CH8	Selección de color	0-31	Efecto de cambio automático de color en el canal 9
		32-255	Selección manual de color en el canal 9
CH9	Autopulsado	0-9	Efecto automático apagado
		10-230	Efecto automático: 44 efectos de cambio de salto
		231-255	Efecto de control de sonido: 5 efectos de cambio de salto
CH10	Velocidad del efecto de autocalación	0-255	Velocidad de lento a rápido
			Nota: Ajustable en 10 engranajes
CH11	Luz blanca	0-39	Solo LED 5050 encendido
		40-79	Solo luz blanca 3535 fría
		80-119	Solo LED 5730 blanco frío
		120-159	LED 5050 + 5730 blanco frío
		160-199	LED 5050 + 3535 blanco frío
		200-239	LED 5730 + 3535 blanco frío
		240-255	Brillante

Descripción del canal 112:

Canal	Función	Valor	Descripción
CH1	Luz roja 1	0-255	Brillo de la luz roja
CH2	Luz verde 1	0-255	Brillo de la luz verde
CH3	Luz azul 1	0-255	Brillo de la luz azul
CH4	Luz roja 2	0-255	Brillo de la luz roja
CH5	Luz verde 2	0-255	Brillo de la luz verde
CH6	Luz azul 2	0-255	Brillo de la luz azul
.....
CH70	Luz roja 24	0-255	Brillo de la luz roja
CH71	Luz verde 24	0-255	Brillo de la luz verde
CH72	Luz azul 24	0-255	Brillo de la luz azul
CH73	Luz blanca 3535 1	0-255	Brillo de la luz blanca 3535
CH74	Luz blanca 3535 2	0-255	Brillo de la luz blanca 3535
CH75	Luz blanca 3535 3	0-255	Brillo de la luz blanca 3535
CH94	Luz blanca 3535 22	0-255	Brillo de la luz blanca 3535
CH95	Luz blanca 3535 23	0-255	Brillo de la luz blanca 3535
CH96	Luz blanca 3535 24	0-255	Brillo de la luz blanca 3535
CH97	Luz blanca 5730 1	0-255	Brillo de la luz blanca 5730
CH98	Luz blanca 5730 2	0-255	Brillo de la luz blanca 5730
CH99	Luz blanca 5730 3	0-255	Brillo de la luz blanca 5730
CH110	Luz blanca 5730 14	0-255	Brillo de la luz blanca 5730
CH111	Luz blanca 5730 15	0-255	Brillo de la luz blanca 5730
CH112	Luz blanca 5730 16	0-255	Brillo de la luz blanca 5730

CERTIFICADO DE GARANTÍA LIMITADA:

PARA MÁS INFORMACIÓN COMUNICARSE CON EL IMPORTADOR:

IMPORTADOR: HUAMAI INTERNATIONAL MÉXICO SA DE CV

DOMICILIO: CALLE BOLÍVAR 67 DESPACHO 30,

CENTRO (ÁREA 8), CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE

MÉXICO, MÉXICO, CP. 06080

RFC: HIM210212QC6

CENTRO DE ATENCIÓN TELÉFONICA CDMX: (56) 4163 4960

CENTRO DE SERVICIO TÉCNICO:

Av. Ceylán 493 Col. Industrial Vallejo Azcapotzalco, Ciudad de México C.P. 02300

COBERTURA DE LA GARANTÍA:

1. Se garantiza al cliente (usuario final), que el producto al que se refiere esta garantía comienza a partir de la fecha del ticket o factura de compra o de la póliza de garantía.

2. La presente garantía cubre únicamente aquellos defectos que surgiesen como resultado del Uso normal del producto y no por aquellos que resultasen:

(A) Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales.

(B) Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que le acompaña.

(C) Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por el fabricante nacional, importador o comercializador responsable respectivo.

3. Si el cliente (usuario final) durante el período de garantía, pusiera en conocimiento al importador por medio del distribuidor autorizado la existencia de los defectos definidos anteriormente, a consideración del proveedor podrá según prefiera, reparar o reemplazar el producto si esta averiado, sin costo para el consumidor, para garantizar su funcionamiento de acuerdo con las especificaciones de este.

4. Este producto tiene una garantía limitada. Si el producto presenta defectos de fabricación, póngase en contacto con su distribuidor autorizado, antes de la fecha de caducidad de la garantía.

5. Para hacer válida esta garantía se deberá presentar el producto acompañado del ticket o factura de compra o de la póliza de garantía correspondiente debidamente sellada.

Para cualquier pregunta y para más información comunicarse a los teléfonos que refieren la garantía.

6. Para hacer válida la garantía en la Ciudad de México o en el interior de la República dirigirse con el distribuidor autorizado con quien se haya realizado la compra.

7. En caso de requerirse partes, componentes, consumibles y accesorios dirigirse con su distribuidor autorizado.

CERTIFICADO DE GARANTÍA:

DURACIÓN DE LA GARANTÍA: 1 AÑO

PRODUCTO: DESTELLADOR DE LUZ

MODELO: DLC-05

REFERENCIA: EL384

MARCA: MEGALUZ CONCERT

FECHA DE COMPRA: _____



SELLO DEL DISTRIBUIDOR AUTORIZADO