



# **DESTELLADOR DE LUZ - PAR CYCLOPS 200**



**MODELO: CBZM-02**

**Lea este manual antes de operar el dispositivo de iluminación**

¡Gracias por elegir nuestro equipo de iluminación LED para escenarios! Antes de comenzar, lee detenidamente las instrucciones del manual, que contienen información esencial sobre la instalación y el uso del equipo.

Sigue las indicaciones al utilizar los accesorios y guarda el manual en un lugar accesible. Si tienes alguna pregunta, no dudes en contactarnos. ¡Esperamos que disfrutes de tu experiencia con nuestro producto!

## **Instrucciones de Seguridad:**

- Asegúrate de que el voltaje esté dentro de los límites indicados en el manual para evitar daños por voltajes excesivos o insuficientes.
- No mires directamente a la fuente de luz para proteger tus ojos.
- Instala la lámpara en un lugar protegido del calor, la humedad y la suciedad. Mantén una distancia mínima de 0,5 metros entre la lámpara y el objeto o área a iluminar, y asegúrate de que no haya materiales inflamables o explosivos cerca.
- Usa cables de alta seguridad para la conexión de la lámpara.
- Familiarízate con las funciones del equipo antes de usarlo.
- El uso inadecuado puede causar daños. Es recomendable que el equipo sea operado por profesionales. No muevas la lámpara mientras esté en uso.
- No cambies los accesorios sin conocimiento, ya que esto puede causar cortocircuitos.
- El fabricante no se hace responsable de daños por manipulación incorrecta y la garantía quedará anulada.

## **Parámetros técnicos:**

- Voltaje: 100-240V~ 60Hz 1.5A
- Consumo de energía: 200W
- Fuente de luz: 2 Leds 100 W (blanco frío + blanco cálido)
- Canal: 4CH, 8CH
- Modo de control: DMX512, AUTOMÁTICO, AUDIO RÍTMICO, MAESTRO-ESCLAVO
- Clasificación IP: IP20

## **1. Advertencias**

Para evitar o reducir el riesgo de descargas eléctricas o incendios, no exponga el dispositivo a la lluvia ni a ambientes húmedos.

No abra la unidad dentro de los cinco minutos posteriores a su apagado.

Reemplace la carcasa, las lentes o los filtros UV si presentan daños visibles.

## **2. Precauciones**

No hay partes reparables por el usuario dentro de la unidad. No intente abrir la carcasa ni realizar reparaciones por su cuenta. En caso de que su unidad necesite servicio, póngase en contacto con su distribuidor más cercano.

### 3. Instalación

El dispositivo debe instalarse utilizando los orificios para tornillos en el soporte. Asegúrese de que la unidad esté firmemente fijada para evitar vibraciones o deslizamientos durante el funcionamiento. La estructura a la que se va a fijar el dispositivo debe ser lo suficientemente segura como para soportar un peso 10 veces superior al peso del dispositivo.

Además, utilice un cable de seguridad que soporte 12 veces el peso del dispositivo al realizar la instalación.

La instalación debe ser realizada por profesionales en un lugar donde no esté al alcance del público ni haya posibilidad de que alguien pase debajo o cerca del dispositivo.

#### FUNCIÓN:

| No | Mostrar | Función                              | Instrucción  |
|----|---------|--------------------------------------|--|
| 1  | A001    | Dirección DMX (001~512)              | Conjunto de direcciones DMX-512, modo de 8 canales |
| 2  | d001    | Dirección DMX (001~512)              | Conjunto de direcciones DMX-512, modo de 4 canales |
| 3  | U255    | Blanco cálido (000~255)              | ARRIBA, ABAJO Cambia el brillo                     |
| 4  | C255    | Blanco (000~255)                     | ARRIBA, ABAJO Cambia el brillo                     |
| 5  | U255    | Blanco cálido (000~255)              | ARRIBA, ABAJO Cambia el brillo                     |
| 6  | C255    | blanco (000~255)                     | ARRIBA, ABAJO Cambia el brillo                     |
| 7  | FH01    | Flash estroboscópico (01~99)         | ARRIBA, ABAJO Cambia la velocidad                  |
| 8  | CL01    | Salida de diferentes colores (01~08) | ARRIBA, ABAJO Cambia el brillo                     |
| 9  | CC99    | Cambio de salto de colores (01~99)   | ARRIBA, ABAJO Cambia la velocidad                  |
| 10 | DE99    | Graduación de colores (01~99)        | ARRIBA, ABAJO Cambia la velocidad                  |
| 11 | CP99    | Cambio de pulso de colores (01~99)   | ARRIBA, ABAJO Cambia la velocidad                  |
| 12 | SU01    | Colores activos por sonido (01~09)   | ARRIBA, ABAJO Cambia los efectos                   |

#### Control DMX512: modelo de 4 canales (D001)

| Canal | Función         | Instrucción                      |
|-------|-----------------|----------------------------------|
| CH1   | Blanco cálido 1 | Control de saturación de 0 - 100 |
| CH2   | Blanco frío 1   | Control de saturación de 0 - 100 |
| CH3   | Blanco cálido 2 | Control de saturación de 0 - 100 |
| CH4   | Blanco frío 2   | Control de saturación de 0 - 100 |

## Control DMX512: 8 canales (A001)

| Canal | Función         | Descripción   |
|-------|-----------------|---|
| CH1   | Dimmer          | Control de encendido led general  |
| CH2   | Blanco cálido 1 | Control de saturación de 0 - 100  |
| CH3   | Blanco frío 1   | Control de saturación de 0 - 100  |
| CH4   | Blanco cálido 2 | Control de saturación de 0 - 100  |
| CH5   | Blanco frío 2   | Control de saturación de 0 - 100  |
| CH6   | Estroboscópico  | Estrobo de 0 - 100  |
| CH7   | Modo            | 0~50: Control DMX 8CH.<br>51~100: Modo automático<br>101~150: Macro de funciones.<br>151~200: Degradado de funciones.<br>201~250: Modo pulso.<br>251~255: Audio rítmico |
| CH8   | Velocidad       | Control de velocidad de modo  |

**Escanea al QR para dar de alta tu garantía**



**CERTIFICADO DE GARANTÍA LIMITADA:**

PARA MÁS INFORMACIÓN COMUNICARSE CON EL IMPORTADOR:

IMPORTADOR: HUAMAI INTERNATIONAL MÉXICO SA DE CV

DOMICILIO: CALLE BOLÍVAR 67 DESPACHO 30,

CENTRO (ÁREA 8), CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE

MÉXICO, MÉXICO, CP. 06080

RFC: HIM210212QC6

**CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA CDMX: ( 56 ) 4163 4960**

**CENTRO DE SERVICIO TÉCNICO:**

Av. Ceylán 493 Col. Industrial Vallejo Azcapotzalco, Ciudad de México C.P. 02300

**COBERTURA DE LA GARANTÍA:**

1. Se garantiza al cliente (usuario final), que el producto al que se refiere esta garantía comienza a partir de la fecha del ticket o factura de compra o de la póliza de garantía.

2. La presente garantía cubre únicamente aquellos defectos que surgiesen como resultado del Uso normal del producto y no por aquellos que resultasen:

**(A) Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales.**

**(B) Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que le acompaña.**

**(C) Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por el fabricante nacional, importador o comercializador responsable respectivo.**

3. Si el cliente (usuario final) durante el período de garantía, pusiera en conocimiento al importador por medio del distribuidor autorizado la existencia de los defectos definidos anteriormente, a consideración del proveedor podrá según prefiera, reparar o reemplazar el producto si esta averiado, sin costo para el consumidor, para garantizar su funcionamiento de acuerdo con las especificaciones de este.

4. Este producto tiene una garantía limitada. Si el producto presenta defectos de fabricación, póngase en contacto con su distribuidor autorizado, antes de la fecha de caducidad de la garantía.

5. Para hacer válida esta garantía se deberá presentar el producto acompañado del ticket o factura de compra o de la póliza de garantía correspondiente debidamente sellada.

Para cualquier pregunta y para más información comunicarse a los teléfonos que refieren la garantía.

6. Para hacer válida la garantía en la Ciudad de México o en el interior de la República dirigirse con el distribuidor autorizado con quien se haya realizado la compra.

**7. En caso de requerirse partes, componentes, consumibles y accesorios dirigirse con su distribuidor autorizado.**

**CERTIFICADO DE GARANTÍA:**

**DURACIÓN DE LA GARANTÍA: 1 AÑO**

**PRODUCTO: DESTELLADOR DE LUZ -  
PAR**

**MODELO: CBZM-02**

**REFERENCIA: CYCLOPS 200**

**MARCA: MEGALUZ**

**FECHA DE COMPRA: \_\_\_\_\_**



**SELLO DEL DISTRIBUIDOR AUTORIZADO**