



DESTELLADOR DE LUZ - PAR PAR 18x10x4



MODELO: PAR006

Lea este manual antes de operar el dispositivo de iluminación

Gracias por adquirir nuestros productos, para una mejor rendimiento y uso de este producto, por favor lea este manual cuidadosamente antes de utilizar el equipo.

El wash led contiene una fuente de Luz de alta eficiencia, ahorro de energía, baja temperatura, así obteniendo una larga vida de uso, (en su uso normal puede llegar a alrededor de 60000 horas aprox), que supera el consumo tradicional de la luz, es el producto ideal en la actualidad para efectos de iluminación y decoración de todo tipo de escenario.

Por su seguridad y un mejor uso, por favor lea las instrucciones antes de utilizar este producto, y en estricta conformidad cumpla con los reglamentos de funcionamiento, a fin de evitar el uso indebido, evitar daños personales y al equipo.

Parámetros técnicos:

- Voltaje: 85-265V~ 60Hz
- Potencia: 20W
- Fuente de luz: 18 pz*10W RGBWA 5 EN 1
- Canales: 9/5 CH
- Modo de control: AUTOMÁTICO, AUDIO|RÍTMICO,DMX, MAESTRO - ESCLAVO

Canales DMX —Tabla de funciones

Modo 9 canales

Canal	Función	Detalle
CH1	DIMMER	Ajuste principal de brillo ROJO, VER, AZUL, BLANCO. De opaco a brillante
CH2	Ajuste ROJO	Ajuste ROJO. De opaco a brillante
CH3	Ajuste VERDE	Ajuste VERDE. De opaco a brillante
CH4	Ajuste AZUL	Ajuste AZUL. De opaco a brillante
CH5	Ajuste BLANCO	Ajuste BLANCO. De opaco a brillante
CH6	Ajuste AMARILLO	Ajuste AMARILLO. De opaco a brillante
CH7	Estrobo	Ajuste principal de estrobo ROJO, VER, AZUL, BLANCO y AMBAR. De lento a rápido.

CH8	Selección de funciones	0...50: DMX Ajuste de brillo; 51...100: Salida de color; 101...150: Cambio de salto; 151...200: Cambio gradual; 201...250: Cambio de pulso; 251...255: Control de sonido
CH9	Funciones de velocidad	Funciones de velocidad, de lento a rápido (Selección de cambio de color)

Modo 5 canales

Canal	Función	Detalle
CH1	Ajuste ROJO	Ajuste ROJO. De opaco a brillante
CH2	Ajuste VERDE	Ajuste VERDE. De opaco a brillante
CH3	Ajuste AZUL	Ajuste AZUL. De opaco a brillante
CH4	Ajuste BLANCO	Ajuste BLANCO. De opaco a brillante
CH5	Ajuste AMBAR	Ajuste AMBAR. De opaco a brillante

Instrucciones de Seguridad:

1. Cuida el uso del voltaje no sea superior o inferior al valor que indica en el Manual de instrucciones.
2. En el uso de la lámpara, por favor, no observe directamente a la fuente de luz, de lo contrario, lastimara sus ojos.
3. Al seleccionar la ubicación de la instalación, asegúrese de que el producto no se exponga al calor, humedad o suciedad. La distancia entre la lámpara y el objeto o lugar a iluminar, debe tener más de 0,5 metros. Asegurarse de que no hay elementos explosivos inflamables dentro de 0,5 metros de distancia.
4. Utilice cables de mayor seguridad para la conexión de lamparas.
5. Por favor use el equipo una vez familiarizado con las funciones. La mayoría de los daños son debido a usos i inadecuados y desconocimiento de funciones, por lo tanto, se recomienda que profesionales operen el equipo. Al usar la lampara evite moverla.
6. Por favor no cambie los accesorios por gusto, esto puede causar la aparición de reacciones adversas, tales como cortocircuito, de dicho daño el fabricante no se hace responsable y la garantía no tiene validez.

Instrucciones de la pantalla digital

No	Cont	Valor	Función y Detalle
1	D 001	001- 512	DMX512 Ajuste de dirección -Modo 4 canales
2	A 001	001- 512	DMX512Ajuste de dirección -Modo 8 canales
3	R 255	000 - 255	Ajuste ROJO. De opaco a brillante
4	V 255	000 - 255	Ajuste VERDE. De opaco a brillante
5	A 255	000 - 255	Ajuste AZUL. De opaco a brillante
6	U 255	000 - 255	Ajuste BLANCO. De opaco a brillante
7	A 255	000 - 255	Ajuste AM BAR. De opaco a brillante
8	FH99	01 - 99	Parpadeo de lento a rápido
9	CL01	01 - 08	Salida de color
10	CC99	01 - 99	7 coloridos saltos, de lento a rápido
11	DE99	01 - 99	7 coloridos cambios graduales, de lento a rápido
12	CP99	01 - 99	7 coloridos pulsos, de lento a rápido
13	SU01	01 - 09	Modo: 1-8 son 7 coloridos parpadeos, 9 es 7 coloridos saltos

CERTIFICADO DE GARANTÍA LIMITADA:

PARA MÁS INFORMACIÓN COMUNICARSE CON EL IMPORTADOR:

IMPORTADOR: HUAMAI INTERNATIONAL MÉXICO SA DE CV

DOMICILIO: CALLE BOLÍVAR 67 DESPACHO 30,

CENTRO (ÁREA 8), CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE

MÉXICO, MÉXICO, CP. 06080

RFC: HIM210212QC6

CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA CDMX: (56) 4163 4960

CENTRO DE SERVICIO TÉCNICO:

Av. Ceylán 493 Col. Industrial Vallejo Azcapotzalco, Ciudad de México C.P. 02300

COBERTURA DE LA GARANTÍA:

1. Se garantiza al cliente (usuario final), que el producto al que se refiere esta garantía comienza a partir de la fecha del ticket o factura de compra o de la póliza de garantía.

2. La presente garantía cubre únicamente aquellos defectos que surgiesen como resultado del Uso normal del producto y no por aquellos que resultasen:

(A) Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales.

(B) Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que le acompaña.

(C) Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por el fabricante nacional, importador o comercializador responsable respectivo.

3. Si el cliente (usuario final) durante el período de garantía, pusiera en conocimiento al importador por medio del distribuidor autorizado la existencia de los defectos definidos anteriormente, a consideración del proveedor podrá según prefiera, reparar o reemplazar el producto si esta averiado, sin costo para el consumidor, para garantizar su funcionamiento de acuerdo con las especificaciones de este.

4. Este producto tiene una garantía limitada. Si el producto presenta defectos de fabricación, póngase en contacto con su distribuidor autorizado, antes de la fecha de caducidad de la garantía.

5. Para hacer válida esta garantía se deberá presentar el producto acompañado del ticket o factura de compra o de la póliza de garantía correspondiente debidamente sellada.

Para cualquier pregunta y para más información comunicarse a los teléfonos que refieren la garantía.

6. Para hacer válida la garantía en la Ciudad de México o en el interior de la República dirigirse con el distribuidor autorizado con quien se haya realizado la compra.

7. En caso de requerirse partes, componentes, consumibles y accesorios dirigirse con su distribuidor autorizado.

CERTIFICADO DE GARANTÍA:

DURACIÓN DE LA GARANTÍA: 1 AÑO

PRODUCTO: DESTELLADOR DE LUZ -

PAR

MODELO: PAR006

REFERENCIA: PAR 18x10x4

MARCA: MEGALUZ

FECHA DE COMPRA: _____



SELLO DEL DISTRIBUIDOR AUTORIZADO