DESTELLADOR DE LUZ - PAR

18x10W

MODELO: PAR011

Lea este manual antes de operar el dispositivo de iluminación

¡Gracias por elegir nuestro equipo de iluminación LED para escenarios! Antes de comenzar, lee detenidamente las instrucciones del manual, que contienen información esencial sobre la instalación y el uso del equipo.

Sigue las indicaciones al utilizar los accesorios y guarda el manual en un lugar accesible. Si tienes alguna pregunta, no dudes en contactarnos. ¡Esperamos que disfrutes de tu experiencia con nuestro producto!

Instrucciones de Seguridad:

- Asegúrate de que el voltaje esté dentro de los límites indicados en el manual para evitar daños por voltajes excesivos o insuficientes.
- No mires directamente a la fuente de luz para proteger tus ojos.
- Instala la lámpara en un lugar protegido del calor, la humedad y la suciedad. Mantén una distancia mínima de 0,5 metros entre la lámpara y el objeto o área a iluminar, y asegúrate de que no haya materiales inflamables o explosivos cerca.
- Usa cables de alta seguridad para la conexión de la lámpara.
- Familiarízate con las funciones del equipo antes de usarlo.
- El uso inadecuado puede causar daños. Es recomendable que el equipo sea operado por profesionales. No muevas la lámpara mientras esté en uso.
- No cambies los accesorios sin conocimiento, ya que esto puede causar cortocircuitos.
- El fabricante no se hace responsable de daños por manipulación incorrecta y la garantía quedará anulada.

PARÁMETROS TÉCNICOS:

- VOLTAJE: 85-265V~ 60HZ
- POTENCIA NOMINAL: 180W
- COMPONENTES: 18 PZ 10W LED
- CANALES: 4/8 CH
- MODO DE CONTROL: AUDIO RÍTMICO,DMX, AUTOMÁTICO, SONIDO, MAESTRO-ESCLAVO

Control DMX512: 4 Canales

CH	Función	Función
CH1	R atenuación	Atenuación roja, de oscuro a brillante
CH2	G atenuación	Atenuación verde, de oscuro a brillante
CH3	B atenuación	Atenuación azul, de oscuro a brillante
CH4	W atenuación	Atenuación blanca, de oscuro a brillante

Control DMX512: 8 Canales

CH	Función	Función
CH1	Atenuación total	Rojo, verde, azul, blanco total de atenuación de oscuro a claro
CH2	R atenuación	Atenuación roja,de lo oscuro a lo claro
CH3	G atenuación	Atenuación verde，de lo oscuro a lo claro
CH4	B atenuación	Atenuación azul，de lo oscuro a lo claro
CH5	W atenuación	Atenuación blanca，de lo oscuro a lo claro
CH6	Total de frecuencia estroboscópica	R, G, B,W total de frecuencia, de lento a rápido
CH7	Selección de la función	0-50：DMX atenuación； 51-100：color que se expone 101-150：cambio de salto； 151-200：cambio de saturación; 201-250： cambio del pulso; 251-255：control de voz
CH8	Velocidad de la función	Velocidad de la función, de lento a rápido (tiempo de exportación del color para seleccionar el mismo)

TABLA DE EXPLICACIÓN DE LOS CÓDIGOS NÚMERICOS DE ADMINISTRACIÓN

No.	CONTENIDO	RANGO EN VALORES NÚMERICOS	EXPLICACIÓN DE LA FUNCIÓN
1	A 001	001- 512	DMX512 AJUSTAR CÓDIGO DE DIRECCIÓN-8 MODO DE CANAL
2	D 001	001- 512	DMX512 AJUSTAR CÓDIGO DE DIRECCIÓN-4 MODO DE CANAL
3	R 255	000- 255	ATENUACIÓN ROJA, DE OSCURO A CLARO
4	G 255	000- 255	ATENUACIÓN VERDE, DE OSCURO A CLARO
5	B 255	000- 255	ATENUACIÓN AZUL, DE OSCURO A CLARO
6	U 255	000- 255	ATENUACIÓN BLANCA, DE OSCURO A CLARO
7	FH 99	01- 99	FRECUENCIA ESTROBOSCÓPICA, DE LENTO A RÁPIDO
8	CL 01	01- 08	COLOR QUE SE EXPONE
9	CC 99	01- 99	CAMBIO DE SALTO DE COLORES, DE LENTO A RÁPIDO
10	DE 99	01- 99	CAMBIO DE SATURACIÓN DE COLORES, DE LO LENTO A LO RÁPIDO
11	CP 99	01- 99	CAMBIO DEL PULSO DE COLORES, DE LENTO A RÁPIDO
12	SU 01	01- 09	MODO: 1-8 PARA FRECUENCIA ESTROBOSCÓPICA DE LOS 7 COLORES, 9 PARA CAMBIO DE SALTO DE LOS 7 COLORES

CERTIFICADO DE GARANTÍA LIMITADA:

PARA MÁS INFORMACIÓN COMUNICARSE CON EL IMPORTADOR:
IMPORTADOR: HUAMAI INTERNATIONAL MÉXICO SA DE CV
DOMICILIO: CALLE BOLÍVAR 67 DESPACHO 30,
CENTRO (ÁREA 8), CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE
MÉXICO, MÉXICO, CP. 06080
RFC: HIM210212QC6

CENTRO DE ATENCIÓN TELÉFONICA CDMX:（ 56 ） 4163 4960

CENTRO DE SERVICIO TÉCNICO:

Av. Ceylán 493 Col. Industrial Vallejo Azcapotzalco, Ciudad de México C.P. 02300

COBERTURA DE LA GARANTÍA:

1. Se garantiza al cliente (usuario final), que el producto al que se refiere está garantía comienza a partir de la fecha del ticket o factura de compra o de la póliza de garantía.
2. La presente garantía cubre únicamente aquellos defectos que surgiesen como resultado del Uso normal del producto y no por aquellos que resultasen:

(A) Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales.
(B) Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que le acompaña.
(C) Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por el fabricante nacional, importador o comercializador responsable respectivo.

3. Si el cliente (usuario final) durante el período de garantía, pusiera en conocimiento al importador por medio del distribuidor autorizado la existencia de los defectos definidos anteriormente, a consideración del proveedor podrá según prefiera, reparar o reemplazar el producto si esta averiado, sin costo para el consumidor, para garantizar su funcionamiento de acuerdo con las especificaciones de este.
4. Este producto tiene una garantía limitada. Si el producto presenta defectos de fabricación, póngase en contacto con su distribuidor autorizado, antes de la fecha de caducidad de la garantía.
5. Para hacer válida esta garantía se deberá presentar el producto acompañado del ticket o factura de compra o de la póliza de garantía correspondiente debidamente sellada.
Para cualquier pregunta y para más información comunicarse a los teléfonos que refieren la garantía.
6. Para hacer válida la garantía en la Ciudad de México o en el interior de la República dirigirse con el distribuidor autorizado con quien se haya realizado la compra.

7. En caso de requerirse partes, componentes, consumibles y accesorios dirigirse con su distribuidor autorizado.

CERTIFICADO DE GARANTÍA:
DURACIÓN DE LA GARANTÍA: 1 AÑO
PRODUCTO:
DESTELLADOR DE LUZ-PAR
MODELO: PAR011
REFERENCIA: 18x10W
MARCA: MEGALUZ
FECHA DE COMPRA: _____

SELLO DEL DISTRIBUIDOR AUTORIZADO